

การตั้งค่า

สำหรับการใช้งานครั้งแรก ให้กดปุ่ม Reset เพื่อกลับไปค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

1. ตั้งค่านาฬิกา (ตั้งเวลาปัจจุบัน)

กดปุ่ม D+ ตั้งวันให้เป็นปัจจุบัน กดปุ่ม H+ ตั้งชั่วโมง และกดปุ่ม M+ ตั้งนาที รูปแบบของเวลาจะเป็น 0:00 – 23:59 เมื่อตั้งเวลาปัจจุบันเสร็จแล้ว กดปุ่ม C / R จำนวน 4 ครั้ง เพื่อล็อกปุ่มกด และหน้าจอ หรือกดปุ่ม P เพื่อเข้าตั้งค่าโปรแกรม

2. การตั้งโปรแกรม

ลำดับ	ปุ่มกด	โปรแกรม
1	กดปุ่ม P	กดปุ่ม P หน้าจอ LCD จะแสดงที่โปรแกรม 1 ^{ON} เพื่อตั้งเวลาเปิด
2	กดปุ่ม D+	กดปุ่ม D+ เพื่อเลือกรูปแบบวันตามความต้องการใช้งาน
3	กดปุ่ม H+ / M+	กดปุ่ม H+ เพื่อตั้งค่าชั่วโมง และกดปุ่ม M+ เพื่อตั้งค่านาทีที่ต้องการเปิด
4	กดปุ่ม P	กดปุ่ม P อีกครั้ง หน้าจอ LCD จะแสดงที่โปรแกรม 1 _{OFF} เพื่อตั้งเวลาปิด
5	กดปุ่ม D+	กดปุ่ม D+ เพื่อเลือกรูปแบบวันตามความต้องการใช้งาน
6	กดปุ่ม H+ / M+	กดปุ่ม H+ เพื่อตั้งค่าชั่วโมง และกดปุ่ม M+ เพื่อตั้งค่านาทีที่ต้องการปิด
7	ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-6	เพื่อตั้งเวลา เปิด-ปิด ของโปรแกรมที่ 2 ถึง 16
8	กดปุ่ม 	กดปุ่ม  เมื่อตั้งค่าเวลาเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อออกหน้าจอหลัก ตัวจับเวลาจะเริ่มดำเนินการตามโปรแกรมที่ตั้งไว้

วันที่เลือกในแต่ละการ เปิด / ปิด (ON / OFF) ของแต่ละโปรแกรมจะต้องสอดคล้องกัน ซึ่งมีทั้งหมด 16 โปรแกรม (1^{ON} - 16_{OFF})

การเลือกโหมดการทำงาน

กดปุ่ม MANUAL เพื่อเลือก ON AUTO OFF

ON : ไฟจะเปิดตลอดเวลาไม่ขึ้นกับเวลาที่ตั้งไว้

AUTO : ไฟจะ เปิด-ปิด ตามเวลาที่เรากำหนดการทำงานไว้

OFF : ไฟจะปิดตลอดเวลาไม่ขึ้นกับเวลาที่ตั้งไว้

การกดปุ่ม D+ เพื่อตั้งค่าวันในสัปดาห์โปรแกรมจะมี 15 แบบ

ลำดับ	รูปแบบวันในการทำงาน	
1	MO TU WE TH FR SA SU	ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์
2	MO TU WE TH FR SA	จันทร์ถึงเสาร์
3	MO TU WE TH FR	จันทร์ถึงศุกร์
4	SA SU	เสาร์อาทิตย์
5	MO TU WE	จันทร์ถึงพุธ
6	TH FR SA	พฤหัสบดีถึงเสาร์
7	MO WE FR	จันทร์ พุธ ศุกร์
8	TU TH SA	อังคาร พฤหัสบดี เสาร์
9-15	MO / TU / WE / TH / FR / SA / SU	เลือกวันใดวันหนึ่งในสัปดาห์ (เช่นให้ทำงานเฉพาะวันจันทร์ เลือก MO)

ข้อแนะนำ

- ไม่สามารถใช้นาฬิกาตั้งเวลาอัตโนมัติในที่ที่มีฝุ่นมาก, ก๊าซพิษ และวัตถุไวไฟ หรือ โดบแดด และฝนโดยตรง
- ควรเก็บรักษา และใช้งานในช่วงที่มีแรงดันไฟฟ้า อุดหนุน และความชื้นที่เหมาะสม
- ไม่ควรใช้กระแสไฟฟ้าเกินกว่าที่ระบุไว้ และไม่ควรใช้กับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิต และความปลอดภัย