



ตู้เชื่อมไฟฟ้า DC STICK (MMA)

Inverter DC Stick (MMA) Welding Machine

KOVET – ARC 270GE

รับประกัน 2 ปี

ลักษณะเด่น

- ใช้เทคโนโลยีระบบ INVERTER คุณภาพสูงสุดประหยัดไฟ
- ให้กระแสไฟเชื่อม 190 แอมป์เต็ม
- พัฒนาให้การเชื่อมได้ประสิทธิภาพสูง มีความเสถียร แม้จะเชื่อมด้วยกระแสไฟแรงดันต่ำ
- มีหน้าจอดิจิทัลแสดงผลกระแสไฟเชื่อม
- รองรับลวดเชื่อม สูงสุด 4.0 มม.
- มีระบบในการป้องกัน กระแสไฟเกิน การโหลด หรือ ความร้อนเกิน
- สามารถนำไปใช้ในที่สูง พื้นที่โล่ง ติดตั้งและใช้งานง่าย
- ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา พกพาสะดวก
- มีสายสะพาย สำหรับงานขึ้นที่สูง



คุณสมบัติ

รหัสสินค้า		WM04-ARC270GE
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่		AC220V (1 phase), $\pm 15\%$, 50/60Hz
กระแสไฟเข้าเครื่องสูงสุด	A	40.8
กระแสไฟเข้าเครื่องขณะทำงาน	A	22.3
กระแสไฟเชื่อม	A	35 - 190
แรงดันไฟขณะเชื่อม	V	21.4 – 27.6
แรงดันไฟขณะยังไม่ใช้งาน (OCV)	V	60
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	30%	190A 27.6V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	60%	160A 26.4V
วัฏจักรการทำงาน (10 นาที)	100%	140A 25.6V
ประสิทธิภาพการทำงาน	%	85
ค่าตัวประกอบกำลังไฟ		0.65
ระดับความเป็นฉนวน		F
ระดับป้องกันสิ่งแปลกปลอม		IP21
ขนาดลวดเชื่อม	mm	3.2 – 4.0
น้ำหนัก	Kg	3.5
ขนาด (ยาวxกว้างxสูง)	mm	325 x 140 x 230

อุปกรณ์ครบชุด

ตู้เชื่อมรุ่นนี้จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ครบชุด

1. คีมจับอ็อกพร้อมสายเชื่อมยาว 3 ม. + ปลั๊ก TH 10-25 มม. 1 ชุด
2. คีมจับสายดินพร้อมสายเชื่อมยาว 3 ม. + ปลั๊ก TH 10-25 มม. 1 ชุด
3. ลวดเหล็กเหนียว TIGER KV-26 ขนาด 2.6 มม. 5 เส้น
4. กระเป๋าน้ำหนักมือถือ, ค้อนเคาะสแลก อย่างละ 1 อัน

